

WJ-700コントローラー—通報先登録・変更

新規登録方法

- ① コントローラーの**Mボタン**を押す
- ② 暗証番号4桁(初期設定4444)を入力。
↓
E
↓
E
↓
E
↓
E
間違った場合はメモリクリアボタンを押す
- ③ 通報先の電話番号をテンキーにて入力(ハイフンは入力しない)。
↓
E
↓
E
- ④ 通報先2を③と同様に入力、同様に3~5まで入力出来ます。
- ⑤ 入力終了したら、**Eボタン**を押した後**Mボタン**にて、「内容を更新しますか？」が出るまで押す。
- ⑥ 内容が良ければ 1 「はい」を選択し、完了です。

追加登録方法

- ① 新規追加方法の②の操作後、通報先が入力されていない所まで**Eボタン**で送り入力。
- ② 入力後、新規追加入力と同様に**Eボタン**を押し内容を更新して終了です。

